



- ① NETZTEIL STEUEREINHEIT  
12-24V DC MIN 24W  
Z.B. E.ZU.WL.NT (12V/2A DC)
- ② UTP CAT5 MAX 20M (100M WENN SCHLEIFENWIDERSTAND < 2 OHM)
- ③ LEERVERROHRUNG ODER KABEL ABHAENIG VON DER  
ART DES VERWENDETEN VERSCHLUSSELEMENTS  
MAXIMALE FREIGABEKONTAKTBELASTUNG DER XESAR STEUEREINHEIT:  
MAX. 250VAC MAX. 16A (OHMSCH) KURZZEITIG  
MAX. 250VAC MAX. 10A (OHMSCH) PERMANENT
- ④ STEUERUNG FUER VERSCHLUSSELEMENT Z.B.  
MOTORANTRIEB, SCHIEBETUEREN, SCHRANKEN...
- ⑤ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
- ⑥ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
- ⑦ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2

DETAILLIERTE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN  
MONTAGEANLEITUNGEN

\* FUER DIE TUERSTATUSANZEIGE KANN  
OPTIONAL ENTWEDER EIN RIEGELKONTAKT,  
ODER EIN TUERKONTAKT, ODER RIEGEL- UND  
TUERKONTAKT IN SERIE AN DEN EINGANG2  
DER ONLINE CU ANGESCHLOSSEN WERDEN.