



- ① PATCHKABEL
- ② UTP CAT5 MAX 100M
- ③ NETZTEIL STEUEREINHEIT
12-24V DC MIN 24W
Z.B. E.ZU.WL.NT (12V/2A DC)
- ④ UTP CAT5 MAX 20M (MAX 100M WENN SCHLEIFENWIDERSTAND < 2 OHM)
- ⑤ LEERVERROHRUNG ODER KABEL ABHAENIG VON DER ART DES VERWENDETEN VERSCHLUSSELEMENTS
MAXIMALE FREIGABEKONTAKTBELASTUNG DER XESAR STEUEREINHEIT:
MAX. 250VAC MAX. 16A (OHMSCH) KURZZEITIG
MAX. 250VAC MAX. 10A (OHMSCH) PERMANENT
- ⑥ STEUERUNG FUER VERSCHLUSSELEMENT Z.B. MOTORANTRIEB, SCHIEBETUEREN, SCHRANKEN...
- ⑦ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
- ⑧ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
- ⑨ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
DETAILLIERTE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN MONTAGEANLEITUNGEN

(EMPFEHLUNG: MONTAGE IM GESICHERTEN BEREICH AUF DER TUEINNENSEITE)

VERSCHLUSS-ELEMENT
⑥

(EMPFEHLUNG: MONTAGE IM GESICHERTEN BEREICH AUF DER TUEINNENSEITE)

* FUER DIE TUESTATUSANZEIGE KANN OPTIONAL ENTWEDER EIN RIEGELKONTAKT, ODER EIN TUEKONTAKT, ODER RIEGEL- UND TUEKONTAKT IN SERIE AN DEN EINGANG2 DER ONLINE CU ANGESCHLOSSEN WERDEN.