



- ① PATCHKABEL
  - ② UTP CAT5 MAX 100M
  - ③ NETZTEIL STEUEREINHEIT  
12-24V DC MIN 24W  
Z.B. E.ZU.WL.NT.U1 (12V/2A DC)
  - ④ UTP CAT5 MAX 20M (MAX 100M WENN SCHLEIFENWIDERSTAND < 2 OHM)
  - ⑤ LEERVERROHRUNG ODER KABEL ABHAENGIG VON DER ART DES VERWENDETEN VERSCHLUSSELEMENTS  
MAXIMALE FREIGABEKONTAKTBELASTUNG DER XESAR STEUEREINHEIT:  
MAX. 250VAC MAX. 16A (OHMSCH) KURZZEITIG  
MAX. 250VAC MAX. 10A (OHMSCH) PERMANENT
  - ⑥ STEUERUNG FUER VERSCHLUSSELEMENT Z.B. MOTORANTRIEB, SCHIEBETUEREN, SCHRANKEN...
  - ⑦ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
  - ⑧ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
  - ⑨ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
- DETAILLIERTE INFORMATIONEN ENTNEMEN SIE BITTE DEN MONTAGEANLEITUNGEN

\* FUER DIE TUERSTATUSANZEIGE KANN OPTIONAL ENTWEDER EIN RIEGELKONTAKT, ODER EIN TUERKONTAKT, ODER RIEGEL- UND TUERKONTAKT IN SERIE AN DEN EINGANG2 DER ONLINE CU ANGESCHLOSSEN WERDEN.